VeDoSign®

Handleiding

All In One
Gasten oproepsysteem

Uw systeem bestaat uit:

- Een transmitter
- Een antenne
- Een stapel coasters (of meerdere)
- Een lader (Rack bij pagers)
- Adapter
- Eventueel Jumper Wire (verbindingskabel)

Uw gastenoproepsysteem

U haalt deze uit de verpakking. De kabel van de adapter kunt u achterin de terminal steken en vervolgens de stekker in het stopcontact. De antenne draait u aan de zijkant van de terminal op de aansluiting. U kunt diverse settings in het set up menu aanpassen.

Het meest voorkomende zijn de tijdinstelling en het oproepsignaal.

Tijdsinstelling:

- Druk op toets "**setup**".
- Vervolgens de

toegangscode **1379** invoeren.

- Druk op toets "**enter**".
- Druk 1 maal op toets "**menu**" (de uren aanduiding begint te knipperen). Geef de juiste uren tijd in d.m.v. de numerieke toetsen.
- Druk 1 maal op "**enter** " (de minuten aanduiding begint te knipperen). Geef de juiste minuten tijd in d.m.v. de numerieke toetsen.
- Druk 1 maal op "**enter**" (AM of PM aanduiding begint te knipperen).
- Druk op "**select**"om te wisselen van Am naar PM.
- Druk 1 maal op "**enter**" om de tijd te bevestigen. (time saved verschijnt in display).

*Als u geen verdere instellingen wenst te maken druk u 2 maal op "**Cancel**".*
Uw transmitter staat op tijd is klaar voor gebruik.

VeDoSign Zandvoortweg 41 a | 3741 BB Baarn | Tel. +31 (0)35 543 07 38 | info@vedosign.com

VeDoSign

Handleiding

All In One Gasten oproepsysteem

Signaalinstelling coaster/pager:

- Druk op toets “**setup**”.
- Vervolgens de

toegangscode **1379** invoeren.

- Druk op toets “**enter**”.
- Druk 6 maal op toets “**menu**” (Set pager alert verschijnt in display).
- Druk op de toets “**select**” tot u op de juiste keuze van het signaal in het display ziet.
- Druk 1 maal op “**enter**” (u moet nu alle coaster op de lader hebben staan). Vervolgens haalt u de stekker van de lader met coaster uit het stopcontact.
- Druk 1 maal op “**enter**” (signaal wordt naar de coaster gestuurd). De stapel met coaster geeft het nieuwe signaal bij wijze van test af.
- U kunt de stekker van de lader inclusief de coasters weer in het stopcontact steken.

Als u geen verdere instellingen wenst te maken druk u 2 maal op “**Cancel**”.
Uw coastersignaal staat ingesteld en zijn klaar voor gebruik.

Nummers op coasters veranderen

Dit gaat slechts 1 voor 1.

- Leg de coasters waarvan het nummer moet veranderen op de laadunit.
- Toets het huidige nummer in op de terminal. En druk op “**enter**”. (met 3 digits. Bijvoorbeeld 12 is 012).
- Druk op de “**menu**” toets en toets het bestemmingsnummer in (met 3 digits. Bijvoorbeeld 24 is 024).
- Druk op”**enter**”. Het nummer 012 veranderd in 024.
- *Voorbeeld*
  012 – enter – menu – 024 – enter.

Aansluiten coasters en autonummering IQ pagers:

De lader van de coasters wordt geleverd met een adapter die u achter in de lader stopt en vervolgens in het stopcontact.

Indien u meerdere stapels met coasters heeft maar slechts 1 adapter, kunt u de beide laders met elkaar verbinden d.m.v. een Jumper Wire. Deze kabel verbinden de twee laders met elkaar. Aan de achterzijde kunt de kabel in beide laders aanbrengen.

Autonummering: Knop “PROG”
10 sec. Indrukken tot piep.
Los laten en weer 2 sec. tot piep.

Oproepen coasters en/of pagers:

Als u het systeem in gebruikt neemt, haalt u de bovenste coaster van de stapel.
De coaster zal het ingegeven signaal afgeven als teken dat deze actief is.
Het nummer op de coaster vermeld u op de bestelling van de gast/klant.
U geeft de coaster aan u gast/klant mee.
Om af te roepen, geeft u het nummer van de coaster in d.m.v. het toetsenbord. En druk op “**send**”. De coaster geeft het signaal af.
Als u de coaster terug neemt, plaatst u deze boven op de stapel coaster terug. De coaster wordt hierdoor gedeactiveerd. Hierna is de coaster weer gereed voor gebruik.

Voor vragen of assistentie omtrent de installatie kunt u contact opnemen.

Telefoon: 035 543 07 38
E-mail: info@vedosign.com

CE Hierbij verklaar ik, J-Tech dat het type radioapparatuur (CSTAIO/LT2008D/IQ2008) conform is met Richtlijn 2014/53/EU en EMC-richtlijn (2014/30/EU). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.vedosign.com/ce. Wij wijzen u er op dat voor het gebruik van deze apparatuur een vergunning vereist wordt. Het aanvraagformulier kunt u downloaden op www.vedosign.com/vergunningen
Deze producten worden geïmporteerd naar de Europese gemeenschap door CST Call System Technology. Unit 240 Centennial Park, Elstree, WD6 3SJ, Herfordshire, United Kingdom. www.call-systems.com Tel: +44(0)20 8381 1338.