

# LiteCall systeem



## Oproep per medewerker

Maak de keuze voor een medewerker, een groep of alle medewerkers.

- Voor teksten 1 t/m 4:  
Toets nummer medewerker(s) in en druk op "**enter**". Selecteer tekst 1 t/m 4 en druk op "**Send**".
- Voor teksten 5 t/m 8:  
Toets nummer medewerker(s) in en druk op 2 X op "**enter**". Selecteer tekst 11-22-33-44 en druk op "**Send**".

## Voor systeem instellingen

- Druk op set up en geeft in **1379**".
- Druk op menu en selecteer de optie "**enter**".
- Wijzig de instellingen naar keuze en druk "**enter**".
- Verlaat het menu door te drukken op "**Cancel**".

## In te vullen default teksten

1	-----	<u>1</u>
2	-----	<u>2</u>
3	-----	<u>3</u>
4	-----	<u>4</u>
5	-----	<u>11</u>
6	-----	<u>22</u>
7	-----	<u>33</u>
8	-----	<u>44</u>

Alle pagers met nummer -----



## LiteCall systeem

### Tijdsinstelling:



Druk op toets "**setup**".

- Vervolgens de

toegangscode **1379** invoeren.

- Druk op toets "**enter**".
- Druk 1 maal op toets "**menu**" (de uren aanduiding begint te knipperen). Geef de juiste uren tijd in d.m.v. de numerieke toetsen.
- Druk 1 maal op "**enter**" (de minuten aanduiding begint te knipperen). Geef de juiste minuten tijd in d.m.v. de numerieke toetsen.
- Druk 1 maal op "**enter**" (AM of PM aanduiding begint te knipperen).
- Druk op "**select**" om te wisselen van Am naar PM.
- Druk 1 maal op "**enter**" om de tijd te bevestigen. (time saved verschijnt in display).

*Als u geen verdere instellingen wenst te maken druk u 2 maal op "**Cancel**".  
Uw transmitter staat op tijd is klaar voor gebruik.*

### Signaalinstelling pager:



- Druk op toets "**setup**".

- Vervolgens de


toegangscode **1379** invoeren.

- Druk op toets "**enter**".
- Druk 6 maal op toets "**menu**" (Set pager alert verschijnt in display).
- Druk op de toets "**select**" tot u op de juiste keuze van het signaal in het display ziet.
- Druk 1 maal op "**enter**" (u moet nu alle pagers in de lader hebben staan). Vervolgens haalt u de stekker van de lader met pagers uit het stopcontact.
- Druk 1 maal op "**enter**" (signaal wordt naar de pager gestuurd). Het oplaadbok met pagers geeft het nieuwe signaal bij wijze van test af.
- U kunt de stekker van de lader inclusief de pagers weer in het stopcontact steken.

*Als u geen verdere instellingen wenst te maken druk u 2 maal op "**Cancel**".*

*Uw pagersignaal staat ingesteld en zijn klaar voor gebruik.*

### Bediening Pager:



#### Berichten uitlezen

- Om door de berichten te bladeren druk op knop 1.

#### Berichten deleten

- Om berichten te deleten selecteer een boodschap en druk op knop 2 tot er "**delete**" staat.
- Om alle boodschappen te verwijderen druk eerst op knop 2 tot er "**delete**" staat. Dan op knop 1 drukken en er verschijnt "**delete all**" in het scherm. Vervolgens knop 2 ca. 3 seconden ingedrukt houden.

**Voor vragen of assistentie omtrent de installatie kunt u contact opnemen.**

**Telefoon: 035 543 07 38**

**E-mail: info@vedosign.com**